P-klassen inverter

PRATEC GROUP

Støjsvag invertergenerator, som giver stabil strøm til opladning af følsom elektronik som batterier og smartphones.
Selve inverteren reducerer hastigheden for at spare brændstof.
Lavt støjniveau og nem at tage med på farten.





MODEL	P2200i	P3000i	P3500i	P3500i/o	P7500i
Brændstof	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Motor/type	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac	Pramac
Starttype	Håndstart	Håndstart	Elstart	Håndstart	Elstart
Max effekt - 230V (kVA)	2,1	2,5	3,3	3,3	6,5
Spænding (V)	230	230	230	230	230
Tankindhold	4,5	4,0	10,0	9,0	25,0
Forbrug ved 75% (l/t)	1,0	1,1	1,5	1,6	2,3
Støjniveau ved 7 meter (dB(A)	66	61	61	66	64
Mål (LxBxH mm)	505x270x460	565x339x467	601x458x522	490x430x417	950x765x773
Vægt (kg)	21	27	49,5	34	146
Powerrush™*	-	✓	✓	✓	✓
Klar til parallel kit	✓	✓	✓	✓	✓
Udtag (V)	1xSCHUKO 230V 16A 2xUSB	2xSCHUKO 230V 16A 2xUSB	2xSCHUKO 230V 16A 2xUSB	2xSCHUKO 230V 16A 2xUSB	2xSCHUKO 230V 16A 1xCEE 230V 16A 2xUSB

Pramac parallelkit tillader dig at fordoble din strøm, når du sætter 2 invertergeneratorer med samme output sammen.



Pratec Group ApS • T +45 7027 5050 • pratec@pratec.dk • www.pratec.dk